

Краткая инструкция по добавлению камеры к приложению ATIX View Control

Предварительно:

- 1. Зайдите в web-интерфейс камеры.
- 2. Перейдите в «Настройка» «Сеть» «Р2Р».
- 3. Установите галочку в строке «P2P Atix» и нажмите «Применить».
- 4. Нажмите F5.
- 5. «Состояние подключения» должно быть «Р2Р соединение установлено».

ľ	ATIX			Пр	осмотр	Настройка	Обслуживание
	Локальные настройки		P2P	IPEYE			
ø	Система						
	Сеть			P2P ATIX			
	Базовые настройки						
	P2P						
	Email						
D	Видео и аудио					Android & IOS APP	
~	Изображение			Состояние полключ	ения. РЭР сое	линение установлено	
Ë	События			остояние подключ		динение установлено	
8	Настройка записи	>		Применить			



1. Установите приложение на мобильный телефон.



2. Запустите приложение и согласитесь с «Условиями пользования».



3. Нажмите «Вход/Регистрация».



Puc. 4

4. Если у Вас нет зарегистрированной учетной записи, нажмите «**Регистрация**». Если уже зарегистрированы, то введите свои данные учетной записи в соответствующие поля.



5. Далее нажмите «Добавить устройство».



Puc. 6

6. Выберите «Добавление по серийному номеру (рекомендуется)»



Puc. 7

7. Отсканируйте QR-код со страницы web-интерфейса, стикера на коробке или стикера с корпуса камеры.



Puc. 8

8. Заполните поля

<Добавить у	стройство
SN устр-ва	
Имя устройства	test 💿
Имя пользо вателя	admin 💿
пароль	••••• 🕲 🚟
Код подтверждения на этикетке(или Web)	
Группа	Мои устройства 🔷
Доба	вить
Pu	~ 9

- 9. Если всё сделано верно, то камера будет успешно добавлена в Ваш аккаунт.
 - ⊒ ое Устройства + Изб Мои устройства -



10. Нажмите на картинку, Вы будете перенаправлены в интерфейс «Просмотр».



Puc. 11