



AT-NVR-1109(v2)

- 9-канальный NVR видеорегистратор
- Поддержка IP-камер разрешением 8 Мп
- Поддержка жесткого диска до 8 Тб
- H.264/ H.264+/ H.265/ H.265+

Модель	AT-NVR-1109(v2)
Тип регистратора	NVR
Количество каналов	9
PoE выход	Нет
Максимальное разрешение IP-камер, Мп	8
Кодирование	
Видеокодек	H.264/ H.264+/ H.265/ H.265+
Аудиокодек	G.711u/ G.711a/ AAC
Запись	
Запись видео	8Мп(3840*2160)@8*25к/с 5Мп(2592*1944)@9*25к/с 4Мп(2688*1520)@9*25к/с 4Мп(2560*1440)@9*25к/с 3Мп(2048*1536)@9*25к/с 1080p(1920*1080)@9*25к/с 960p(1280*960)@9*25к/с 720p(1280*720)@9*25к/с
Архив	
Возможности воспроизведения архива	1ch 8Мп@25к/с 1ch 5Мп@25к/с 2ch 4Мп@25к/с 2ch 3Мп@25к/с 4ch 1080p@25к/с 9ch 720p@25к/с
Аналитика	
AI аналитика (от камеры)	Детекция человека Вторжение в зону (чел/авто) Вход в зону (чел/авто) Выход из зоны (чел/авто) Пересечение линии (чел/авто) Праздношатание Скопление людей Детекция лиц
Сеть	
Входящая пропускная способность, Мбит/с	72
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	48
Ethernet	1xRJ45 (10M/100M)
Wi-Fi	Нет
Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; IPv6; DHCP; HTTP; HTTPS; NTP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; FTP; PPPoE; UPnP; SMTP
Onvif	19.12 (Profile S, Profile T)
P2P	AtixView, IPEYE, BitVision
Web-браузер	IE8-11, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Интерфейсы	
Видеовыход HDMI	1920*1080 1280*1024 1280*720 1024*768
Видеовыход HDMI (второй)	Нет

Видеовыход VGA	Нет
Аудиовход	Нет
Аудиовыход	Нет
Двусторонняя аудиосвязь	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет
HDD	3,5 SATA (до 8Тб)
RAID	Нет
eSata	Нет
USB	2 (2.0)
RS-485	Нет
Питание	
Питание, В	DC12
Потребление (без HDD), Вт	Не более 6
Корпус	
Материал корпуса	Металл
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	200 x 175 x 40
Вес (без HDD), г	1000
Рабочая температура	-10...+50
Дополнительно	
Комплектация	Устройство, инструкция, блок питания 12В 2А, usb-мышь, кабель питания HDD, кабель SATA, винты крепления HDD (4шт)